Current

Drift



$$I_n = -q D_n \frac{N}{L}$$

← طول الانتشار

Diffusion

$$I \propto \frac{dn}{dt}$$

$$I_n = q A D_n \frac{dn}{dx}$$

$$I_p = q A D_p \frac{dp}{dx}$$

$$J_{tot} = q \left(D_n \frac{dn}{dx} - D_p \frac{dp}{dx} \right)$$

P_N Junction





عند الوصول الى حالة equilibrium :

$$I_{drift_p} = I_{diff_p}$$

$$-\mu_p q A P \mathcal{E} = q D_p \frac{dp}{dx}$$

$$-q \mu_p P \frac{dv}{dx} = q D_p \frac{dp}{dx}$$

Subject. Date.



$$-\mu_p \int_{x_1}^{x_2} dV = D_p \int_{P_n}^{P_p} \frac{dp}{p}$$

$$V(x_2) - V(x_1) = \frac{-D_p}{\mu_p} \ln \frac{P_p}{P_n}$$

$$|V_0| = \frac{KT}{q} \ln \frac{P_p}{P_n}$$

$$V_0 = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$ ← اثبات هام



$C = \frac{EA}{d}$

$V = Ed$

$$C_J = \frac{C_{J0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_0}}}$$

$$C_{J0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_s q}{2} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \frac{1}{V_0}}$$

هام جداً

$C_J = C_{J0}$ at $V_R = 0$